

Instrukcja Bezpieczeństwa

Listwy zasilające, Przedłużacze, PDU (Power Distribution Units)

Zgodna z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 - GPSR

WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ.

Niniejsza instrukcja zawiera kluczowe informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania produktu. Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń może prowadzić do porażenia prądem, pożaru lub innych poważnych obrażeń, a także uszkodzenia produktu lub podłączonych urządzeń.

OSTRZEŻENIA OGÓLNE:

- **RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM:** Urządzenie pracuje pod napięciem sieciowym. Nie otwieraj obudowy. Wewnątrz nie ma części przeznaczonych do serwisowania przez użytkownika. Wszelkie naprawy zlecaj wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi.
- **RYZIKO POŻARU:** Nie przekraczaj maksymalnego dopuszczalnego obciążenia (sumarycznej mocy podłączonych urządzeń) podanego na produkcie lub w jego specyfikacji. Przeciążenie może spowodować przegrzanie i pożar.
- **TYLKO DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO:** Jeśli produkt nie jest wyraźnie oznaczony jako przeznaczony do użytku zewnętrznego, używaj go wyłącznie w suchych pomieszczeniach. Chroń przed wilgocią, deszczem, wodą i innymi płynami.
- **TRZYMAJ Z DAŁA OD DZIECI I ZWIERZĄT:** Produkt nie jest zabawką. Przechowuj i używaj w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt, aby zapobiec ryzyku porażenia prądem lub uszkodzenia.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:

- Produkt przeznaczony jest do rozdzielania zasilania elektrycznego z jednego gniazdka sieciowego do kilku odbiorników elektrycznych, zgodnie z jego parametrami znamionowymi (napięcie, prąd, moc).
- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

INSTALACJA I PODŁĄCZANIE:

1. **Sprawdź stan produktu:** Przed podłączeniem upewnij się, że produkt, w tym kabel zasilający i gniazda, nie jest uszkodzony. Nigdy nie używaj uszkodzonego produktu.
2. **Sprawdź parametry:** Upewnij się, że parametry sieci elektrycznej (napięcie, częstotliwość) są zgodne z parametrami znamionowymi produktu.

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

3. **Podłącz do gniazdka:** Podłącz wtyczkę produktu bezpośrednio do prawidłowo zainstalowanego i uziemionego gniazdka ściennego. Nie używaj adapterów ani przedłużaczy do podłączenia samego produktu do sieci, chyba że jest to wyraźnie dozwolone przez producenta.
4. **Całkowite rozwinięcie (dotyczy przedłużaczy zwijanych):** Przed podłączeniem obciążenia całkowicie rozwiń kabel przedłużacza, aby zapobiec przegrzaniu.
5. **Unikaj zagrożenia potknięciem:** Ułóż kabel tak, aby nie stanowił zagrożenia potknięciem się. Nie układaj kabla pod dywanami, meblami ani w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne.

UŻYTKOWANIE I OBSŁUGA:

- **Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia:** Zawsze sprawdzaj sumaryczny pobór mocy podłączonych urządzeń. Informacja o maksymalnym dopuszczalnym obciążeniu (w Watach [W] lub Amperach [A]) znajduje się na produkcie.
- **Nie łącz szeregowo:** Nigdy nie podłączaj jednej listwy zasilającej lub przedłużacza do drugiej. Może to prowadzić do przeciążenia i ryzyka pożaru.
- **Pełne wsunięcie wtyczek:** Upewnij się, że wtyczki podłączanych urządzeń są całkowicie i pewnie wsunięte do gniazd produktu. Luźne połączenia mogą powodować przegrzewanie się.
- **Nie zakrywaj:** Nie przykrywaj produktu podczas pracy. Zapewnij swobodny przepływ powietrza wokół niego, aby umożliwić chłodzenie.
- **Odłączaj prawidłowo:** Podczas odłączania wtyczki z gniazdka (zarówno produktu ze ściany, jak i urządzeń z produktu), ciągnij za wtyczkę, a nie za kabel.
- **Wyłącznik (jeśli jest):** Jeśli produkt posiada wyłącznik, używaj go do włączania/wyłączania zasilania podłączonych urządzeń. Zaleca się wyłączenie produktu, gdy nie jest używany przez dłuższy czas.
- **Ochrona przeciwprzepięciowa (jeśli dotyczy):** Jeśli produkt posiada funkcję ochrony przeciwprzepięciowej, pamiętaj, że zapewnia ona ograniczony poziom ochrony. Wskaźnik ochrony (jeśli jest) powinien informować o jej statusie. Taka ochrona nie zastępuje ogromowej ochrony budynku.
- **Nie wkładaj przedmiotów:** Nigdy nie wkładaj żadnych przedmiotów (np. drutów, narzędzi) do gniazd produktu.
- **Unikaj ekstremalnych warunków:** Chroń produkt przed wysokimi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wibracjami, pyłem i łatwopalnymi materiałami.

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE:

- **Odłącz zasilanie:** Przed przystąpieniem do czyszczenia zawsze odłącz produkt od gniazdka sieciowego.
- **Czyszczenie:** Czyść produkt wyłącznie suchą lub lekko zwilżoną (dobrze wyciśniętą) miękką ściereczką. Nie używaj rozpuszczalników, środków ściernych ani agresywnych detergentów. Upewnij się, że do wnętrza produktu nie dostała się wilgoć.
- **Regularna kontrola:** Okresowo sprawdzaj stan produktu, zwłaszcza kabla zasilającego i obudowy, pod kątem widocznych uszkodzeń.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW:

- **Brak zasilania:** Sprawdź, czy produkt jest prawidłowo podłączony do działającego gniazdka sieciowego. Sprawdź, czy wyłącznik produktu (jeśli jest) jest w pozycji włączonej. Sprawdź bezpiecznik lub wyłącznik nadprądowy produktu (jeśli jest i jest dostępny dla użytkownika, zgodnie z instrukcją producenta). Sprawdź, czy podłączone urządzenia działają.
- **Produkt jest gorący:** Natychmiast odłącz produkt od zasilania i odłącz wszystkie urządzenia. Sprawdź, czy nie przekroczono maksymalnego obciążenia. Nie używaj produktu, jeśli nadmiernie się nagrzewa.
- **Widoczne uszkodzenia:** W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń (pęknięta obudowa, uszkodzony kabel, przypalenia), natychmiast przestań używać produktu, odłącz go od zasilania i skontaktuj się ze sprzedawcą lub wykwalifikowanym serwisem.

UTYLIZACJA:

- Tego produktu nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi.
- Produkt podlega selektywnej zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).
- Zużyty produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Prawidłowa utylizacja pomaga chronić środowisko i zdrowie ludzkie.

Zachowaj tę instrukcję na przyszłość, aby móc z niej skorzystać w razie potrzeby.