

Instrukcja Bezpieczeństwa – Kable do Zasilacza Modularnego

Zgodna z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 - GPSR

Przeznaczenie Produktu:

Niniejsze kable są przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego w komputerach osobistych (PC) do łączenia modularnego zasilacza (PSU) z kompatybilnymi komponentami komputera, takimi jak płyta główna, karta graficzna (GPU), dyski twarde (HDD/SSD), napędy optyczne i inne urządzenia peryferyjne wymagające zasilania.

OSTRZEŻENIE: Nieprzestrzeganie poniższych instrukcji bezpieczeństwa może prowadzić do uszkodzenia sprzętu komputerowego, porażenia prądem, pożaru lub innych poważnych obrażeń. Przed przystąpieniem do instalacji lub użytkowania kabli, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją oraz instrukcją obsługi zasilacza modularnego i komponentów komputera.

Kluczowe Zasady Bezpieczeństwa:

1. Kompatybilność jest Krytyczna:

- **Używaj WYŁĄCZNIE kabli dostarczonych wraz z Twoim konkretnym modelem zasilacza modularnego lub kabli zamiennych wyraźnie oznaczonych jako w pełni kompatybilne z Twoim DOKŁADNYM modelem zasilacza.**
- **NIGDY nie używaj kabli od innego zasilacza, nawet jeśli jest tej samej marki, ale innego modelu lub serii.** Układ pinów na złączach po stronie zasilacza NIE JEST standardowy i może się znacznie różnić. Użycie niekompatybilnych kabli niemal na pewno spowoduje natychmiastowe i nieodwracalne uszkodzenie podłączonych komponentów (np. płyty głównej, karty graficznej, dysków) i/lub zasilacza, a także stwarza ryzyko pożaru.
- W razie wątpliwości co do kompatybilności, skonsultuj się z producentem zasilacza lub kabli.

2. Bezpieczeństwo Elektryczne:

- **Zawsze całkowicie odłącz komputer od zasilania sieciowego (wyjmij wtyczkę z gniazdka) przed otwarciem obudowy komputera i przed podłączaniem lub odłączaniem jakichkolwiek kabli.** Upewnij się również, że przełącznik zasilacza jest w pozycji "OFF" (0).
- Przed przystąpieniem do pracy wewnątrz komputera, rozładuj ewentualne ładunki elektrostatyczne (ESD) dotykając uziemionego metalowego

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

przedmiotu (np. metalowej części obudowy komputera, gdy jest on jeszcze podłączony do uziemionego gniazdka, ale wyłączony). Zaleca się stosowanie opaski antystatycznej.

- Unikaj dotykania metalowych styków (pinów) na złączach kabli i gniazdach komponentów.

3. Prawidłowa Instalacja:

- **Zidentyfikuj kable:** Kable są często oznaczone (np. CPU, PCIe/VGA, SATA, Molex/PATA). Upewnij się, że używasz odpowiedniego kabla do odpowiedniego komponentu i odpowiedniego gniazda w zasilaczu. Zapoznaj się z oznaczeniami na zasilaczu i w jego instrukcji.
- **Prawidłowe podłączenie:** Złącza kabli są zaprojektowane tak, aby pasowały tylko w jednej orientacji. **Nigdy nie używaj siły**, aby wcisnąć złącze. Jeśli złącze nie wchodzi łatwo, sprawdź jego orientację i upewnij się, że jest to właściwy kabel dla danego gniazda. Zwróć uwagę, które złącze kabla podłącza się do zasilacza, a które do komponentu – mogą się różnić.
- **Pewne połączenie:** Upewnij się, że wszystkie złącza są w pełni i pewnie osadzone w gniazdach. Wiele złącz posiada zatrzaski zabezpieczające – upewnij się, że zatrzasknęły się prawidłowo.
- **Zarządzanie kablami:** Poprowadź kable w sposób bezpieczny, unikając ich przytrzaśnięcia, nadmiernego zginania (szczególnie przy złączach), kontaktu z ostrymi krawędziami lub ruchomymi częściami (np. wentylatorami). Zapewnij odpowiedni przepływ powietrza w obudowie.

4. Użytkowanie i Konserwacja:

- Regularnie sprawdzaj stan kabli pod kątem widocznych uszkodzeń (przetarcia izolacji, zagięcia, uszkodzone piny). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, natychmiast zaprzestań używania kabla i wymień go na kompatybilny, nieuszkodzony egzemplarz.
- Nie modyfikuj, nie naprawiaj ani nie przerabiaj kabli samodzielnie.
- Chronь kable przed wilgocią, wysoką temperaturą i zanieczyszczeniami.
- Kable te nie są przeznaczone do użytku na zewnątrz ani w warunkach innych niż typowe dla wnętrza obudowy komputera.

5. Przewidywalne Niewłaściwe Użycie (Zabronione):

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

- Używanie kabli z niekompatybilnymi modelami zasilaczy.
- Podłączanie kabli na siłę lub w niewłaściwej orientacji.
- Modyfikowanie kabli (np. skracanie, przedłużanie poprzez lutowanie, zmiana pinoutu).
- Używanie uszkodzonych kabli.
- Używanie kabli do celów innych niż zasilanie wewnętrznych komponentów komputera PC z modularnego zasilacza.
- Zwieranie styków w złączach.

Informacje Dodatkowe:

- Niniejsza instrukcja dotyczy wyłącznie kabli. Zawsze przestrzegaj również instrukcji bezpieczeństwa dostarczonych z zasilaczem, obudową komputera oraz wszystkimi innymi komponentami.
- Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej instalacji, skontaktuj się z wykwalifikowanym technikiem komputerowym.
- Przechowuj kable i niniejszą instrukcję w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Utylizacja:

Zużyte lub uszkodzone kable należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych (WEEE). Nie wyrzucaj ich razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi.

Przestrzeganie tych zasad bezpieczeństwa jest kluczowe dla zapewnienia niezawodnej pracy komputera i uniknięcia ryzyka uszkodzenia sprzętu lub obrażeń.